

Dock Universel USB-C & USB-A - Station d'Accueil Hybride à Double Écran 4K 60Hz HDMI & Displayport - Hub USB 3.1 Gen 1 - GbE - 60W Power Delivery - Windows, Mac & Chrome

N° de produit: DK30C2DPPDUE



Créez une station de travail double 4K à 60 Hz avec cette station d'accueil universelle certifiée pour ordinateur portable USB-C et USB-A. La station d'accueil USB-C est dotée de la technologie Power Delivery 3.0 de 60 W, de deux moniteurs HDMI et/ou DisplayPort, d'une charge rapide et de ports périphériques USB-C et USB-A.

La station d'accueil USB-C est fournie avec un câble hôte universel conçu avec un adaptateur USB-C vers USB-A pour accueillir des ordinateurs portables USB-A. Le câble dispose également d'une longueur étendue de 1 m pour prendre en charge une grande variété de configurations de station de travail.

Il s'agit d'une double station d'accueil vidéo 4K 60 Hz prenant en charge les moniteurs Ultra HD Display Port et/ou HDMI, qui vous permet de configurer vos connexions vidéo pour répondre au mieux à vos besoins.

2 DisplayPort 4K | Jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz

2 HDMI 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

1 DisplayPort 4K + 1 HDMI 4K | Jusqu'à 4096 x 2160p à 60 Hz

1 DisplayPort 5K* | Jusqu'à 5120 x 2880

*Nécessite la prise en charge du 5K par le moniteur à l'aide de deux ports DP

Cette station d'accueil est entièrement certifiée conforme aux normes industrielles les plus strictes en matière d'USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C et Power Delivery), VESA DisplayPort et DisplayLink (connexions vidéo) pour garantir une qualité, une fiabilité et une compatibilité optimales.

En utilisant un seul câble, la station d'accueil alimente et charge votre ordinateur portable pendant que vous travaillez avec la technologie PD 60 W pour une charge plus rapide, en utilisant l'adaptateur d'alimentation 135W.

Pour une installation rapide dès la sortie de l'emballage, le câble combiné (USB-C avec adaptateur USB-A fourni) vous permet de connecter n'importe quel ordinateur portable. La station d'accueil possède des trous de fixation pour le montage du poste de travail (support de fixation non inclus).

Connectez vos appareils avec quatre ports USB 3.1 : 1 port USB-C et 3 ports USB-A. Chargez rapidement votre smartphone USB-C ou USB-A. La station d'accueil fournit un port GbE (prise en charge du démarrage PXE et de Wake-on-LAN) et une prise audio de 3,5 mm à 4 positions pour casque. Il comprend également un slot de verrouillage de sécurité (K-slot) pour la protection contre le vol.

Pour une plus grande flexibilité d'installation, vous pouvez utiliser des supports de fixation StarTech.com (SSPMSUDWM et SSPMSVESAS) spécialement conçus pour nos stations d'accueil et nos hubs. Installez votre station d'accueil TB3 sur un bureau, un mur ou d'autres surfaces afin de vous offrir la configuration personnalisée dont vous avez besoin.

Le modèle DK30C2DPPDUE inclut une application Windows® gratuite qui vous permet de mieux gérer la sécurité de votre réseau d'entreprise. Lorsque vous vous connectez à votre réseau via le port Ethernet de la station d'accueil, l'adresse MAC de l'ordinateur n'est généralement pas diffusée sur le réseau, car votre réseau ne voit que l'adresse MAC de la station d'accueil. Cependant, le logiciel de clonage ou le changeur d'adresses MAC StarTech.com permet à la station d'accueil USB-C d'utiliser l'usurpation d'adresses MAC de l'ordinateur portable Windows connecté plutôt que l'adresse MAC de la station d'accueil elle-même. Ainsi, vos administrateurs réseau bénéficient d'une visibilité totale sur chaque appareil du réseau et peuvent surveiller et limiter l'activité en conséquence. Pour demander l'accès à notre utilitaire de changement d'adresse MAC, veuillez contacter notre service d'assistance technique par téléphone, sur le chat en direct ou par e-mail .

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle DK30C2DPPDUE bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Créez un poste de travail à double affichage à l'aide d'un ordinateur portable équipé d'un port USB-C ou USB-A
- Idéal pour les grandes entreprises, les sociétés et les organisations utilisant différents types

d'ordinateurs portables

- Efficace dans les environnements de travail utilisant des données et des applications sensibles
- Idéal pour les bureaux partagés (hébergement ou postes de travail partagés), avec compatibilité universelle

Spécifications techniques

- **STATION D'ACCUEIL HYBRIDE** : la station d'accueil universelle fonctionne avec les ordinateurs portables USB Type-C, Thunderbolt 3 et USB Type-A, à l'aide d'un câble 2-en-1 USB-C/USB-A 3.1 Gen 1, idéal pour la configuration d'espaces de travail partagés ou hébergés
- **COMPATIBILITÉ GARANTIE** : la station d'accueil hybride USB-C et USB-A est certifiée USB-IF, VESA et DisplayLink pour des performances maximales et une compatibilité universelle avec Dell, HP, Lenovo et Apple lorsque des marques d'ordinateurs portables mixtes sont déployées
- **SORTIES VIDÉO FLEXIBLES À DEUX MONITEURS** : cette double station d'accueil USB-C et USB-A 4K 60 Hz UHD vous permet de connecter plusieurs écrans : double DisplayPort, double écran HDMI ou DP + HDMI pour un déploiement facile
- **STATION D'ACCUEIL COMPLÈTE** : 1 USB-C, 3 USB-A (2 charges rapides), ports Gigabit Ethernet et audio, K-slot pour la sécurité et trous pour le support de fixation en option ; avec utilitaire de mise à jour DisplayLink et changeur d'adresses MAC
- **POWER DELIVERY 3.0 60 W** : alimentation et charge USB-C et Thunderbolt 3 pour stations de travail, ordinateurs portables et ultrabook, notamment ThinkPad Série T, X1 Carbon, Surface Pro7, MacBook et USB-C Chromebooks avec ce réplicateur de port USB-C

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Interface	USB 3.0
Type de bus	USB-C
	USB 3.0
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)

Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 3.0
	Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
	DisplayPort 1.2
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL6950
	Genesys Logic - GL3523
	Fresco Logic - FL7102
	Fresco Logic - FL7201
	VIA Labs - VL160
	RealTek - RTL8153
	Texas Instruments - TS3A225E

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0)
	2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	2 HDMI - 4096 x 2160p à 60 Hz
	2 DisplayPort - 4096 x 2160p à 60 Hz
	1 HDMI + 1 DisplayPort 4096 x 2160p à 60 Hz
	1 DisplayPort 5K en utilisant 2 ports vidéo DP - 5120 x 2880 à 60 Hz

Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 4096 x 2160p (4K), les résolutions 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps



PXE Oui

Prise en charge duplex complet Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	DisplayPort (20 broches)
	HDMI (19 broches)
	USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0
	USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Ethernet Gigabit
	Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10
	macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15
	Chrome OS™ v55+

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible ou ordinateur compatible USB-3.0 avec un port USB Type-A disponible
---	--

Remarque	Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge USB Power Delivery.
----------	--

La résolution 4K est prise en charge sur les quatre ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir les résolutions 4K x 2K

La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s



La résolution 5K est prise en charge en connectant les deux ports DisplayPort à un seul écran 5K. Un écran compatible 5K est nécessaire pour obtenir une résolution 5K (5120 x 2880, 60 Hz)

La station d'accueil se connecte au port USB Type-C ou USB Type-A de votre ordinateur portable.

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	60W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	6.75 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	135 W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
---------	--------------



Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	3.1 in [80.0 mm]
Hauteur du produit	1.2 in [30.0 mm]
Poids du produit	15.9 oz [450.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	4.1 in [10.5 cm]
Poids brut	3.4 lb [1.6 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	USB 3.0 pour Disque Dur SATA
	Câble USB-C (avec adaptateur USB-C vers USB-A)
	Adaptateur d'alimentation universel (UK, EU)
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

