

## SD4839P Station d'accueil USB-C sans pilote 10 Gbits/s + triple sortie vidéo et alimentation PD 85 W

Ajoutez jusqu'à trois écrans et bien plus encore, facilement et rapidement.

K33480EU

### Résumé

Si vous possédez un appareil équipé d'USB-C et que vous avez besoin de travailler sur plusieurs écrans, la SD4839P est la station d'accueil qu'il vous faut. Il vous suffit de connecter un ordinateur portable USB-C sous Windows 10 ou version ultérieure et de choisir les connexions et résolutions adaptées à vos besoins. Cette solution 9 en 1 étend vos options de connectivité. Une possibilité de montage zéro encombrement et des encoches de sécurité vous permettent de gagner de la place sur le bureau, de réduire l'encombrement et de protéger votre investissement.

### Description

- Idéale pour : ordinateurs portables USB-C sous Windows qui prennent en charge l'alimentation PD et jusqu'à 2 écrans 4K
- Connectivité : mode alternatif USB-C
- Alimentation Power Delivery : 85 W
- Compatibilité : Windows 10 ou version ultérieure
- Nombre de moniteurs pris en charge : 3
- Ports vidéo : HDMI, DP++
- Résolution maximale prise en charge : 3 écrans 1080p à 60 Hz
- Plug and Play : installation Plug & Play (l'installation du logiciel Kensington DockWorks™ est conseillée pour optimiser les connexions, les performances et la sécurité de votre station d'accueil Kensington)
- Configuration système : l'appareil hôte doit prendre en charge l'alimentation Power Delivery et le mode alternatif DisplayPort via USB-C
- Garantie : garantie limitée de trois ans



### Détails du produit

Poids brut 2.00kg

### Détails de l'UVC

Profondeur 215mm  
 Longueur 125mm  
 Hauteur 111mm  
 Poids brut 1.05kg  
 Code barres 5028252633499  
 Quantité 1

### Détails du PCB

Profondeur 455mm  
 Longueur 250mm  
 Hauteur 155mm  
 Poids brut 8.00kg  
 Code barres 5028252633536  
 Quantité 4

### Logistiques

Minimum de commande 1